

## Instrukcja obsługi Xiaomi Mi Home Security 360

1. Skanujemy kod QR w celu instalacji Aplikacji Mi Home lub ściągamy ją ze sklepu Google Play / App Store wpisując "Mi Home Xiaomi".



Konfigurujemy aplikację.

Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy zapytani o region – domyślnie wybieramy European Regions a w przypadku problemów z łączeniem się kamery z urządzeniem, prosimy o zmianę regiony na Mainland China. Czekamy 15s przed połączeniem. Podłączamy kabel zasilający od kamery w wejście Micro USB znajdujące się w podstawie w tylnej części podstawki, czekamy 15sekund na uruchomienie urządzenia. Urządzenie będzie gotowe gdy żółta dioda w przednim panelu zacznie migać. (Jeśli dioda nie zaczęła migać urządzenie należy wyłączyć i włączyć ponownie za pomocą przycisku Power. Przed użyciem sprawdź czy zostały użyte oryginalne akcesoria (ładowarka i kabel) a inne urządzenia nie powodują błędów.

Wybierz Home Security Camera. W opcjach aplikacji wybieramy "+Add device" dalej na "Add Camera products" lub "Add Manually". Wybieramy Home Security Camera jak na zdjęciu. Naciśnij przycisk SETUP. Od spodu urządzenia krótko naciskamy przycisk SETUP. Po naciśnięciu urządzenie zacznie wydawać komendy dźwiękowe. Na telefonie zaznaczamy opcje "Wait until you hear a voice" i klikamy "Next". Wybieramy Wi-Fi pod którym działa telefon, następnie wybieramy odda komunikat głosowy a dioda na urządzeniu zapali się na niebiesko.

Wybieramy opcje "Heard Scanned successfully" i czekamy na poprawne sparowanie urządzeń.

### Specyfikacja:

Marka: Xiaomi

Model:Mi

Home Security 360

Cechy: Podczerwień

Działanie: Poprzez aplikację, Tryb nocny, Sterowanie zdalne

Detektor ruchu: 9m

Kompatybilność: Android,IOS

APP: Mi Home

Pamięć Karta Micro SD (do 32GB)

Łączność Protokół: DHCP, HTTP, IPv4, P2P, RTP, TCP, UDPWi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Częstotliwość pracy : 2.4GHz

Zasilanie 5V / 2A

Rozdzielczość nagrywania wideo 720p

Wymiary 115 × 78 × 78 mm

Waga 239 g

Kolor Biały

Wodoodporność Nie

Kompatybilność Android 4.0 lub iOS 7.0 i wyższe

Soczewka: 2.8mm

Kąt kamery: 100,4°

Detekcja ruchu

Tryb Night Vision (10 termowizyjnych diod LED)

Mocowanie na ścianie lub pod sufitem

Zakres temperatury pracy: -10°C ~ 50°C

Zestaw zawiera:

Kamera IP, Zasilacz, Kabel USB

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

**Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji kamery.** Pod żadnym pozorem nie wolno produktów przebijać, rzucać nim, wyginać oraz w nie ingerować. Nie wolno wrzucać do ognia. Należy unikać kontaktu z ogniem i innymi źródłami gorąca Należy unikać kontaktu z ładunkiem elektrostatycznym, silnym polem magnetycznym i promieniowaniem. Należy natychmiast zaprzestać używania produktu, gdy podczas eksploatacji wyczuwalny jest przykry zapach, mocno się przegrzewa lub wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Eksploatować i przechowywać w suchym środowisku. Produkt powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze około 25 °C, aby utrzymać jego najwyższą sprawność. Nie wolno przechowywać lub używać produktu w obecności wysokiej temperatury lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, np. w samochodzie podczas upałów itp



### Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbioru, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspierasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent, ZIMI CORPORATION z siedzibą w Room A913, 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, CN 214400, Chiny oświadcza, że ten typ sprzętu spełnia wymagania zasadnicze i inne stosowne przepisy dyrektywy 2014/53/EU, 2014/30/WE, 2011/65/UE (Dyrektywa RoHS).

Ten produkt jest zgodny z Europejskimi wymaganiami Ograniczenia Niebezpiecznych Substancji i regulacjami dotyczącymi Ochrony Środowiska; Pod względem ekologicznego zarządzania stwierdzono, że w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie są możliwe przecieki niebezpiecznych substancji lub elementów

Z deklaracją zgodności można się zapoznać na stronie [www.mi.com](http://www.mi.com)



**Producent:**

ZIMI CORPORATION

Room A913, 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province, CN 214400 Chiny

**Importer:**

AZE Bis Kamila Chabrzyk

Długa 29

55-040 Królikowice

Deklaracja zgodności : <https://www.aze.com.pl/pl/i/Certyfikaty/17>